

Převodník tlačítko / DALI, AC napájení 230V

Kód produktu: **ML-961.601.22.0**Typ produktu: **SR-2400PD****McLED Asist**

+420 220 184 886, +420 220 184 827, +420 220 184 894, +420 220 184 881

support@mcled.cz

Popis: Převodník 2x tlačítko (push dim)/DALI sběrnice. 2 vstupy. DALI 2.0 kompatibilní. Výstupní proud až 50mA. Funguje jako DALI Master zařízení a umožňuje napájet až 25 DALI Slave zařízení. Vstupy jsou programovatelné pomocí aplikace (SR NFC Tool) a NFC. Umožňuje např. definovat povely pro krátký, dlouhý a dvojitý stisk. Defaultní nastavení nemusí odpovídat Vaším požadavkům (krátký stisk - vypnout/poslední nastavení, dlouhý stisk - sníží/zvýší jas, dvojitý stisk - max/min jas). Před použitím převodník nakonfiguruje! AC napájení 230V. Po výpadku napájení si nepamätuje poslední povel a ani jej neposílá! DALI svítidlo se tak může rozsvítit na 100%. Kompaktní rozměry 45,5 x 45,5 x 20,3 mm (možná instalace do elektroinstalační krabice). Krytí IP20.

Parametry:Typ příslušenství: [Komunikace a měřicí funkce](#)Typ signálu: [DALI](#)Typ stmívání: [DALI](#)Jmenovité napětí - rozsah [V]: **100 - 240**Délka [mm]: **45,5**Šířka [mm]: **45,5**Výška [mm]: **20,3**Stupeň krytí (IP): **IP20**Vhodný pro venkovní použití: [Ne](#)Kryt, pouzdro: [Plast](#)EAN: **8595607154628**Provedení: [Povrchová montáž](#)Prvek: [DALI](#)Žáruka McLED [M]: **60**